

## COMBO130 MEZCLADOR 130W 100V RADIO / USB AUDIOPHONY

Código 206/H9750  
EAN13: 3662009002682

### Descripción

- Mezclador/Amplificador/Reproductor Multimedia 130W
- Sistema todo en uno de 130W
- Mezclador de 5 entradas
- 3 canales de micrófono - Aux1 / MP3 / TUNER - Aux2
- Configuración de graves y agudos
- Control del sintonizador y reproductor MP3
- Activación del timbre
- Volumen de salida en el medidor de VU



- Entradas de 6.35 mm para micrófonos 1 y 2
- Entrada RCA para AUX1 y AUX2
- Salida RCA
- Conectores de antena AM / FM
- Salidas de 100V / 16 a 4 Ohm en el bloque de terminales
- Sintonizador: AM / FM
- Escaneo automático, escaneo manual
- Rango de frecuencia FM: 87.5 MHz - 108MHz
- Rango de frecuencia AM: 522kHz - 1.620kHz
- Lector USB: archivos mp3
- Fuente de alimentación: 220V 50-60Hz
- Consumo de energía: 175W
- Dimensiones: 483 x 89 x 366 mm
- Peso neto: 11.36 kg

### Fotos

