

BT-626 DIMMER 6CH BRITEQ

Código 112BE/BT-626
EAN13: 5420025646352

Descripción

- Pack profesional de Dimmer/Switch de 6 canales para montaje en rack de 19"
- Carga máxima 16A (3680W) por canal con disyuntores automáticos de 16A
- Adecuado para cargas inductivas y resistivas
- Se puede utilizar para regular lámparas incandescentes, lámparas halógenas, lámparas halógenas de bajo voltaje con balasto y lámparas LED regulables (la carga debe ser > 100W)
- Entradas DMX (3p-XLR + RJ11) y analógicas 0 / 10V (dB9)
- Direccionamiento de bloque o canal individual (parche suave)
- El modo de Switch/Dimmer se puede configurar individualmente para todos los canales
- Control de faders 0-100% para todos los canales (no se necesita controlador externo)
- Control de precalentamiento para prolongar la vida útil de la lámpara: 0-6%
- Seguimiento automático de fase / frecuencia (45 Hz a 63 Hz) para mejorar la atenuación en condiciones difíciles
- Pantalla LED para el control de todas las funciones, incluida la temperatura interna



- Dimensiones: 18.3 x 8.8 x 31.2 cm 19"
- Peso: 8.5kg
- Entrada Alimentación: AC 240V, 50Hz
- Canales DMX: 6
- Entrada de red (200 ~ 240V):
 - Trifásico / 4 hilos: total máx. carga = 22kW
 - Monofásico / 2 hilos: total máx. carga = 9,6kW
- Protección térmica inteligente con control automático del ventilador
- Entrada: XLR 3pin
- Salida: XLR 3pin, Schuko CEE 7/7

Fotos

