

LD-1024EASY+ INTERFACE DMX 1024CH BRITEQ

Código 111/5018
EAN13: 5420025650182

Descripción

- Interfaz DMX de 1024 canales
 - 1024 canales de salida cuando se usa con PC
 - 1024 canales de salida multizona cuando se usa sin PC
 - Memoria interna de 4Mb y lector de tarjetas SD externo
 - Gestión de canales de 16 bits de forma autónoma
 - Disparadores RS232 para DMX autónomo
 - 30 minutos de sincronización de la línea de tiempo de iluminación, audio y video con el software Pro DMX
 - Divisor DMX integrado (2 salidas)
 - Funciona con el software Chromateq Led Player y Chromateq Pro DMX (incluido)
 - Perfecto para instalaciones fijas o alquiler
 - Activación automática del reloj en tiempo real para diferentes escenas (día, semana, mes, año)
 - Disparo externo a través de 7 contactos
 - Seleccione uno de sus 80 programas (máx.) A través de los 8 botones de interruptor x 10 páginas seleccionables
 - Control de múltiples zonas: 5 programas diferentes pueden ejecutarse simultáneamente
 - Ajuste general del atenuador
 - Ajuste de velocidad de los programas
 - Selección de color manual de sus colores personalizados a través de los 8 botones de activación
 - Selección de color manual de 100 colores estándar mediante los botones + y -
 - Modo maestro / esclavo para hasta 32 interfaces conectadas juntas
 - Memoria interna de 4Mb + ranura para tarjeta SD para extensión de memoria
 - Conectores XLR de 3 pines
 - Fuente de alimentación para uso en modo autónomo: 9V a 36V a través de conectores de CC, 5V USB (opcional)
 - Se puede conectar un receptor de infrarrojos externo opcional (LD-512Kit-IR)
 - Para obtener más información sobre el software: www.chromateq.com
-
- Dimensiones: 14 x 9 x 4 cm



- Peso: 0.8kg
- Canales DMX: 1024
- Entrada: XLR 3pin, USB, RJ45
- Salida: XLR 3pin, RJ45

Fotos

