

## PMX34 MEZCLADOR - 2 IN / 4 OUT - USB / SD / TUNER / BLUETOOTH AUDIOPHONY

Código 001/H11017  
EAN13: 3662009020754

### Descripción

Mezclador con 2 entradas y 4 salidas con USB/SD/TUNER/Bluetooth

El mezclador / preamplificador PMX34 está diseñado para una instalación profesional y ofrece 2 entradas de

micrófono / línea y 2 estéreo. Cada entrada se puede enviar de forma independiente a cada una de las 4 zonas,

o las 4 simultáneamente, para ofrecer un máximo de posibilidades

—

- 2 entradas balanceadas Mic / Line en conectores Euroblocks

- 1 reproductor multimedia USB / SD / Bluetooth

- 4 salidas mono balanceadas o estéreo en conectores Euroblocks

- Micrófono de prioridad

- Fuente de alimentación fantasma en las entradas 1 y 2

- Ajuste de ganancia y tono (3 bandas) en los canales 1 y 2

- Obtenga ajuste en todas las entradas

- Conector RJ45 para micrófono MIC-DESK4

- Posibilidad de contacto de silencio en las salidas 1 a 4

- Asignación de zonas 1 a 4 en cada canal de entrada

- Visualización de señal y pico en cada canal de entrada

- Visualización del nivel de salida por zona mediante medidor Vu de 3 LED

—

- Entradas de micrófono: balanceadas

- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30KHz, +/- 3dB

- THD (THD & N): 0.03% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz ponderado A

- Compresión: Ganancia: 0-9dB, umbral: 20dB 5dB

- Relación S / N: 115 dB

- Entradas de línea: balanceadas

- Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30KHz, +/- 3dB

- THD (THD & N): 0.005% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz ponderado A

- Ganancia máxima: 75 dBu 75 dBu Mic entrada Salida maestra



## Fotos

