

LIVE-6 MEZCLADOR COMPACTO PA 6 IN / 4 CH JBSYSTEMS

Código 001/8403
EAN13: 5420025684033

Descripción

- Mezclador PA versátil en un práctico formato compacto.
- Alimentado por un conector USB de 5V.
- Combínalo con un banco de energía y parlantes alimentados por batería para ser 100% móvil.
- 6 entradas en 4 canales (2 mic/línea, 1 línea mono/estéreo, 1 línea mono/estéreo/USB/reproductor).
- El conector USB del panel superior es bidireccional (para grabación mono o reproducción estéreo a través de PC/Mac).
- Reproductor multimedia interno WMA, WAV, FLAC, APE y MP3 para memorias USB.
- El reproductor multimedia también se puede utilizar como grabador de mp3 mono (128 kbps).
- Receptor Bluetooth integrado.
- Unidad interna de efectos DSP de 32 bits con 99 variaciones de efectos.
- Control de entrada en todos los canales MONO:
- Interruptor individual de alimentación fantasma de 48 V en cada canal mono!
- Interruptor PAD de 20dB
- Interruptor de filtro de corte bajo Agudos, medios, graves
- Envío de efectos
- Fader de nivel de canal
- Salida maestra balanceada.
- Auriculares + salida de sala de control con control de nivel.
- Dimensiones (cm) 25 (ancho) x 28 (profundidad) x 6 (alto)
- Peso (kg) 1,8
- Entrada de alimentación USB 5Vdc
- Consumo de energía W 5
- Color negro
- Audio: mín. frecuencia (Hz) 20
- Sonido: máx. frecuencia (Hz) 20000



- Audio: formatos de audio admitidos APE, FLAC, MP3,WAV,WMA

Fotos

