

## FBT X-LITE 110A ALTAVOZ ACTIVO 10" BLUETOOTH

Código 010/43542  
EAN13: 8034138435429

### Descripción

Los altavoces de la serie FBT XLITE 110A con mezclador integrado de 3 canales cuentan con una construcción

de gabinete de polipropileno moldeado por inyección de gas liviano pero resistente. Disponibles en acabado

negro, los altavoces de la serie FBT XLITE 110A proporcionan un sonido excelente y un diseño elegante

para sonido portátil e instalación fija.

Los altavoces de la serie FBT XLITE 110A con mezclador integrado de 3 canales cuentan con una construcción de

gabinete de polipropileno moldeado por inyección de gas liviano pero resistente. Disponibles en acabado negro,

los altavoces de la serie FBT XLITE 110A brindan instalaciones fijas con un diseño elegante que combina con

cualquier decoración.

La forma asimétrica del gabinete FBT XLITE 110A también permite su uso como monitor de escenario de

piso autoamplificado.

El FBT XLITE 110A es un diseño de dos vías que incorpora un woofer de baja frecuencia de 10" y un controlador

de compresión de HF de 1" acoplado a una bocina de directividad constante de 90°H x 60°V. Con un rango de

frecuencia de 58 Hz a 20 kHz, el altavoz FBT XLITE 110A proporciona un sonido de alta fidelidad para aplicaciones

de voz y música con un SPL máximo de 127 dB.

El altavoz activo FBT XLITE 110A biamplificado cuenta con un amplificador de baja frecuencia de 1200 W y un

amplificador de alta frecuencia de 300 W. El panel de control cuenta con un mezclador de tres canales con dos

entradas de microlínea, una entrada estéreo y un canal dedicado para bluetooth 5.0; dos entradas XLR, entrada

estéreo, salida XLR con selector ch1 o mix link, filtro HP, dos selectores de línea de micrófono, selector de preset

DSP, Bluetooth 5.0 con led de emparejamiento. Los 4 puntos de suspensión M10 integrados en el gabinete junto

con los soportes de montaje opcionales permiten que el altavoz FBT XLITE 110A se monte en la superficie de



paredes o techos.

Un conector de soporte de altavoz estándar de 35 mm permite montar el FBT XLITE 110A en un soporte de altavoz

- Sistema bass reflex biamplificado de 2 vías
- Caja moldeada de polipropileno
- Woofer personalizado de 10" (LF)/bobina móvil de 2,5"
- Controlador de compresión HF de garganta de 1" / bobina de voz de 1,4"
- Amplificador incorporado de 1200w / 300w (LF / HF)
- Bluetooth 5.0
- Mezclador de 3 canales
- 4 preajustes DSP
- Conos de monitor de 30 grados y 45 grados
- Fuente de alimentación conmutada universal 100-240 VAC
- Puntos de suspensión M10

- Configuración: 2 vías
- Respuesta de frecuencia: 58Hz - 20KHz
- Woofer de baja frecuencia: 10" - 2,5" VC
- Controlador de alta frecuencia: 1" - 1,4" VC
- SPL máximo constante/pico: 123/127 dB
- Dispersión: 90º x 60º
- Impedancia de entrada: 22
- Conector de entrada: E/S XLR
- Dimensiones netas: 300 x 536 x 301.5 mm
- Dimensiones de transporte: 370 x 615 x 380 mm
- Peso Neto: 13 KG
- Peso de transporte: 14.8 KG
- Pico de amplificador incorporado: LF 1200W / HF 300W

## Fotos

