

## WL-4 MOTOR CON GUÍA ONDAS 80HM BEYMA (SET 2 MOTORES)

Código 014/WL-4  
EAN13: -

### Descripción

- Diámetro de garganta: 20.5 mm 0.8"
  - Altura boca: 101.6 mm 4 in
  - Impedancia nominal: 8 Ohm
  - Impedancia mínima: 5.5 ohm @ 4.5 kHz
  - Re: 4.5 ohm
  - Potencia admisible: 40 W AES por encima 1.5 kHz
  - Potencia programa: 80 por encima 1.5 kHz
  - Sensibilidad: 105 dB 1 W @ 1 m acoplado a bocina
  - Rango de frecuencias: 700-20000 Hz
  - Frecuencia de cruce recom.: 1.5 kHz o superior (12dB/oct pend. min.)
  - Diámetro Bobina: 44.3 mm 1.75"
  - Densidad de flujo: 1.8 T
  - Factor BL: 8 N/A
  - Material de la membrana: Poliester
- 
- Peso total: -
  - Diametro externo: 80 mm 3.15"
  - Profundidad: 195 mm 7.68"
  - Montaje: 4 agujeros de 6 mm diámetro
  - Peso neto: 1.1 kg 2.42 lb.
  - Peso total (2 unidades): 2.6 kg
  - Imán: Neodimio



### Fotos

