

LED RF-CONTROL DIM JBSYSTEMS

Código 111BE/5396
EAN13: 5420025653961

Descripción

- Controlador de 1 canal fácil de usar para iluminación LED monocolor (cintas de Led)
 - El elegante control remoto RF tiene características muy fáciles de usar:
 - Radiofrecuencia (433.92MHz)
 - Encendido / apagado remoto
 - Retardo de apagado después de 30 segundos
 - Atenuación 0% - 100% + 4 niveles preestablecidos (10/30/70/100%)
 - Botón "Night Light" (salida ajustable: 1% a 10%)
 - 3 modos de trabajo: estático o parpadeo / onda con velocidad ajustable
 - Varios controladores pueden trabajar juntos en perfecta sincronización
 - Cada receptor se puede programar para su uso con hasta 3 controles remotos de RF
 - Tecnología PWM para una atenuación suave y sin parpadeos del 0% al 100%
 - Se conecta directamente a cintas de Led flexibles monocolor y otras luces Led de voltaje constante
 - Max. potencia de salida: 240W @ 12V / 480W @ 24V
 - Perfecto para su uso en instalaciones Led para hogares, comercios,...
 - Control remoto IR (Batería 2xAAA de 1.5v)
-
- Dimensiones: 15 x 4 x 2 cm
 - Peso: 0.25kg
 - Alimentación: 24Vdc, 12Vdc



Fotos

