

COMBO60 MEZCLADOR 60W 100V RADIO / USB AUDIOPHONY

Código 206/H9749
EAN13: 3662009002712

Descripción

- Combo mezclador/Amplificador/Reproductor multimedia
- Sistema compacto todo en uno
- USB y sintonizador integrados
- Entrada de micrófono y dos entradas de línea
- Admite paginación y música en espera
- Salida de prioridad de seguridad
- Ecualizador de 3 bandas
-
- Sistema compacto todo en uno de 60W
- Mezclador de 3 entradas:
 - 2 canales de micrófono - Aux1 / MP3 / TUNER
- Ajustes de graves, medios y agudos
- Control del sintonizador y reproductor MP3
- Volumen de salida en el medidor de VU
- Entrada de conector de micrófono de 6.35 mm
- Entrada AUX y CD a través de RCA
- Entrada de música en espera a través del conector Phoenix
- Entrada de megafonía a través del conector Phoenix
- Conexiones para antenas de FM y AM
- Salidas de 100 V / 16/8/4 Ohm en el bloque de terminales
- Sintonizador: AM / FM
- Escaneo automático, escaneo manual
- Rango de frecuencia FM: 87.5MHz - 108MHz
- Rango de frecuencia AM: 522kHz - 1.620kHz
- Lector USB: archivos mp3
- Características: reproducción, búsqueda, programación de rango
- Fuente de alimentación: 220V 50-60Hz
- Consumo de energía: 175 W
- Dimensiones: 90 x 270 x 260 mm
- Peso neto: 5 kg



Fotos



