

B4.2 MEZCLADOR / USB / FM / BLUETOOTH JBSYSTEMS

Código 001BE/8400
EAN13: 5420025684002

Descripción

- Reproductor/Mezclador multimedia compacto con Bluetooth
- Solución todo en uno perfecto para instalaciones
- Reproductor multimedia USB interno que admite formatos MP3, WMA y WAV
- Radio FM RDS con presintonías
- Receptor Bluetooth® integrado
- Control remoto IR que controla el reproductor multimedia, preajustes de radio, volumen / mute
- Reproducción de hasta 3 comerciales diferentes (reproducción manual y programada) con interrupción automática de la reproducción del sintonizador / reproductor multimedia
- El mezclador de audio mezcla hasta 4 fuentes:
 - Reproductor multimedia interno/radio FM + 2 entradas de línea externas (una de 3.5 mm)
 - Entrada MIC con EQ High/Low y Talkover
 - Monitorización PFL con salida de auriculares en el panel frontal
 - Salida de grabación a través de RCA/cinch
- 2 salidas de zona balanceadas con volumen separado
- La Zona 2 tiene un interruptor mono adicional y un filtro de paso alto de 100 Hz
- Entrada de mensajes de emergencia (conector Euroblock) con silenciador automático de audio
- Entrada Euroblock
-
- Dimensiones: 48.3 x 4.4 x 16.2 cm 1U
- Peso: 2.63kg
- Alimentación: AC 230V, 50Hz
- Entrada: RCA / Jack / IEC / Bluetooth
- Salida: RCA / Jack



Fotos



