

FLEX-MIX 88 MEZCLADOR / DISTRIBUIDOR SONIDO JBSYSTEMS

Código 001BE/8401
EAN13: 5420025684019

Descripción

- Este divisor/mezclador de audio ultra-multifuncional se puede utilizar

en muchas aplicaciones diferentes:

- DIVISOR DE AUDIO con 2 entradas / 7 salidas (entrada estéreo ?

1 estéreo + 6 salidas mono)

- Las posibles aplicaciones son: distribución y control de audio a diferentes

zonas en hoteles, iglesias, colegios, teatros,...

- MEZCLADOR DE AUDIO con 7 entradas / 2 salidas (1 estéreo + 6

entradas mono ? salida estéreo)

- Un mezclador simple para combinar y controlar audio de diferentes fuentes.

- Otras combinaciones son posibles.

- Entradas y salidas de línea balanceadas disponibles:

- 1 entrada de línea estéreo principal (XLR)

- 1 salida de línea estéreo principal (XLR)

- 6 entradas/salidas de línea mono (XLR / JACK): pueden usarse por pares para

enrutar señales estéreo!

- Cada sección de entrada/salida tiene su propio control de volumen, control de

panorama/balance y medidores de nivel individuales.

- Montaje en rack compacto de 19" / 1U.

- Perfecto para sonido en vivo, grabación en estudio, control multizona,

demonstración de altavoz activo, etc.

- Dimensiones (cm) 48 x 4,4 x 18,5 (ancho x alto x profundidad)

- Peso (kg) 2,61

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 18

- Color negro

- Fijación montable en rack de 19" RU 1U

- Audio: mín. frecuencia (Hz) 20



- Sonido: máx. frecuencia (Hz) 20000

Fotos

